

BÖLÜM 09 / *Section 09*

Akü ve Şarj Cihazları

Batteries & Chargers

Transpalet, istif makinesi ve forkliftler için jel ve lityum aküler, HF ve konvansiyonel şarj cihazları, lityum akü yangın söndürücü.

Gel and lithium batteries, HF and conventional chargers and a lithium battery fire extinguisher.

Jel Aküler — *Gel Batteries* 02

Lityum Aküler — *Lithium-ion Batteries* 04

Akü Şarj Cihazları — *Battery Chargers* 08

Lityum Akü Yangın Söndürücü — *Lithium Battery Fire Extinguisher* 11

SEONLIFT · HF ŞARJ CİHAZI · KONVANSİYONEL ŞARJ CİHAZI · 24 · 48 · 80 V

Akü Şarj Cihazları

Battery Chargers



SL-HF

Yüksek frekanslı (HF) şarj cihazı.
High-frequency charger

Çıkış *Output*	**24 · 48 · 80 V**
Akım *Current*	**5–200 A**
Giriş *Input*	**220 · 380 V**



SL-KS

Konvansiyonel şarj cihazı.
Conventional charger

Çıkış *Output*	**24 · 48 · 80 V**
Akım *Current*	**10–200 A**
Giriş *Input*	**220 · 380 V**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Lityum akü
Lithium battery
→ SL-HF

Jel ve AGM akü
Gel & AGM battery
→ SL-HF

Sulu traksiyoner akü
Flooded traction battery
→ SL-KS · SL-HF

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Akülü transpalet, istif makinesi ve forkliftler için 24, 48 ve 80 V şarj cihazları. HF cihazlar desteklediği şarj profiline göre sulu traksiyoner, jel, AGM ve lityum aküleri şarj eder; konvansiyonel cihazlar başta sulu traksiyoner aküler içindir.
24, 48 and 80 V HF and conventional chargers for electric pallet trucks, stackers and forklifts.

24 · 48 · 80 V
Çıkış gerilimi / *Output*

5–200 A
Şarj akımı / *Charge current*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-HF 24 · HF ŞARJ CİHAZI, 24 V / *HF charger, 24 V*

MODEL	HF 24/5	HF 24/10	HF 24/15	HF 24/20	HF 24/60	
GENEL / *General*						
Çıkış gerilimi / *Output voltage*	24	24	24	24	24	V
Şarj akımı / *Charge current*	5	10	15	20	60	A
Şebeke girişi / *Mains input*	220	220	220	220	220	V

SL-HF 48 · HF ŞARJ CİHAZI, 48 V / *HF charger, 48 V*

MODEL	HF 48/5	HF 48/8	HF 48/100	
GENEL / *General*				
Çıkış gerilimi / *Output voltage*	48	48	48	V
Şarj akımı / *Charge current*	5	8	100	A
Şebeke girişi / *Mains input*	220	220	220	V

SL-HF 80 · HF ŞARJ CİHAZI, 80 V / *HF charger, 80 V*

MODEL	HF 80/65	HF 80/100	HF 80/200	
GENEL / *General*				
Çıkış gerilimi / *Output voltage*	80	80	80	V
Şarj akımı / *Charge current*	65	100	200	A
Şebeke girişi / *Mains input*	380	380	380	V

SEÇİM VE KULLANIM / *Selection & use*

HF şarj cihazı

Desteklediği şarj profiline göre sulu traksiyoner, jel, AGM ve lityum akülerde kullanılır; konvansiyonel cihaza göre daha hafif ve kompakttır.

Supports flooded, gel, AGM and lithium profiles; lighter and compact.

Konvansiyonel şarj cihazı

Transformatörlü yapıdadır; başta sulu tip traksiyoner aküler olmak üzere uygun profildeki aküleri şarj eder. Üretici onayı olmadan lityum akülerde kullanılmaz.

For flooded traction batteries; not for lithium unless approved.

Doğru seçim

Akü tipi, nominal gerilim ve kapasite birlikte değerlendirilir; şarj akımı akü kapasitesine göre seçilir.

Match battery type, voltage and capacity.

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-KS 24 · KONVANSİYONEL ŞARJ CİHAZI, 24 V / *Conventional charger, 24 V*

MODEL	KS 24/10	KS 24/20	KS 24/50	KS 24/80	KS 24/100	KS 24/200	
GENEL / *General*							
Çıkış gerilimi / *Output voltage*	24	24	24	24	24	24	V
Şarj akımı / *Charge current*	10	20	50	80	100	200	A
Şebeke girişi / *Mains input*	220	220	220	220	220	220	V

SL-KS 48 · KONVANSİYONEL ŞARJ CİHAZI, 48 V / *Conventional charger, 48 V*

MODEL	KS 48/10	KS 48/20	KS 48/50	KS 48/100	KS 48/200	
GENEL / *General*						
Çıkış gerilimi / *Output voltage*	48	48	48	48	48	V
Şarj akımı / *Charge current*	10	20	50	100	200	A
Şebeke girişi / *Mains input*	220	220	220	220	220	V

SL-KS 80 · KONVANSİYONEL ŞARJ CİHAZI, 80 V / *Conventional charger, 80 V*

MODEL	KS 80/65	KS 80/100	KS 80/120	KS 80/150	KS 80/200	
GENEL / *General*						
Çıkış gerilimi / *Output voltage*	80	80	80	80	80	V
Şarj akımı / *Charge current*	65	100	120	150	200	A
Şebeke girişi / *Mains input*	380	380	380	380	380	V

TABLO NOTLARI / *Notes*

Şarj akımı akü kapasitesine, şarj profili akü tipine göre seçilir. 80 V cihazlar 380 V şebeke girişlidir.
Choose current by capacity and profile by battery type. 80 V units need 380 V mains.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Akülü forkliftler / *Electric forklifts*
İstif makineleri / *Stackers*
Akülü transpaletler / *Pallet trucks*
Personel yükselticiler / *Aerial platforms*
Temizlik makineleri / *Floor cleaners*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/aku-sarj-cihazi

Teknik değerler üretici verileridir; akü ölçüsü, kasa ve soket tipi makinenize göre doğrulanır.
Specifications are manufacturer data; size and connector are confirmed for your machine.